

Technical drawing of the 1000 series lighting fixture, showing top, side, and detail views with dimensions in mm.

Top View: Square fixture with side length 47.6 mm. Mounting holes are spaced 42.5 mm apart. A central circular feature has a diameter of $\varnothing 22.3$ mm and a radius of 13 mm. A detail view shows a 60° angle and a 16 mm dimension.

Side View: Shows the fixture's profile with a total height of 41.5 mm. The mounting bracket has a height of 10 mm. The base has a width of 42.5 mm and a depth of 47.6 mm. The mounting holes are spaced 42.5 mm apart.

Detail View: Shows the mounting bracket with a height of 10 mm and a base width of 42.5 mm. The mounting holes are spaced 42.5 mm apart. The base has a width of 47.6 mm and a depth of 41.5 mm. The mounting holes are spaced 42.5 mm apart.

Technical drawing of the 1000 series lighting fixture, showing top, side, and detail views with dimensions in mm.

Top View: Square fixture with side length 47.6 mm. Mounting holes are spaced 42.5 mm apart. A central circular feature has a diameter of $\varnothing 22.3$ mm and a radius of 13 mm. A detail view shows a 60° angle and a 16 mm dimension.

Side View: Shows the fixture's profile with a total height of 41.5 mm. The mounting bracket has a height of 10 mm. The base has a width of 42.5 mm and a depth of 47.6 mm. The mounting holes are spaced 42.5 mm apart.

Detail View: Shows the mounting bracket with a height of 10 mm and a base width of 42.5 mm. The mounting holes are spaced 42.5 mm apart. The base has a width of 47.6 mm and a depth of 41.5 mm. The mounting holes are spaced 42.5 mm apart.

Technical drawing of the ECLIPSE 600 lighting fixture, showing various views and dimensions:

- Top View:** Dimensions include 47.6 mm (width), 42.5 mm (height), 41.5 mm (inner width), 10 mm (mounting tab width), 76 mm (square base side), 13 mm (hole offset), Ø22.3 mm (hole diameter), and 3.2 mm (hole diameter).
- Bottom View:** Dimensions include 47.6 mm (width), 42.5 mm (height), 41.5 mm (inner width), 10 mm (mounting tab width), 76 mm (square base side), 13 mm (hole offset), Ø22.3 mm (hole diameter), and 3.2 mm (hole diameter).
- Side View:** Dimensions include 47.6 mm (total height), 42.5 mm (base height), 41.5 mm (inner height), 10 mm (mounting tab height), 76 mm (square base side), 13 mm (hole offset), Ø22.3 mm (hole diameter), and 3.2 mm (hole diameter).
- Cross-sections:** Detailed views of the mounting mechanism showing dimensions such as 12.9 mm, 6.5 mm, 10.5 mm, 34.4 mm, 62.0 mm, and 6.0 mm.

ТИП УСТРОЙСТВА

B Кнопка

S Поворотный
переключатель

K Переключатель
с ключом

E Кнопка аварийного
останова

ЦВЕТ ТОЛКАТЕЛЯ

K черный

G зеленый

Y желтый



R красный

B синий

W белый

SB-22

X

XX

XX

X

XX

X

Кнопки (B)

SF Плоская
с самовозвратом

FE Выступающая
с фиксацией

FF Плоская
с фиксацией

SM Грибовидная
с самовозвратом

SE Выступающая
с самовозвратом

FM Грибовидная
с фиксацией

Переключатели (S и K)

2S На 2 положения
с самовозвратом

3S На 3 положения
с самовозвратом

2F На 2 положения
с фиксацией

3F На 3 положения
с фиксацией

Аварийные (E)

SF С фиксацией,
возврат поворотом

CF С фиксацией,
«Push-pull»

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ БЛОК-КОНТАКТОВ И ИХ ТИП

01



NC
один модуль с нормально
закрытым контактом

10



NO
один модуль с нормально
открытым контактом

02



NC+NC
два модуля с нормально
закрытым контактом

20



NO+NO
два модуля с нормально
открытым контактом

11



NO+NC
один модуль с нормально
открытым контактом и
один модуль с нормально
закрытым контактом

НАЛИЧИЕ И НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ МОДУЛЯ ПОДСВЕТКИ

00

без подсветки

03

24V DC/AC

07

220V DC/AC

1 Для всех модификаций

ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ



R красный

Y желтый

G зеленый

W белый

B синий

1 Только для модификаций с подсветкой

ВАРИАЦИИ ТОЛКАТЕЛЕЙ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка плоская
без подсветки



Кнопка плоская
с подсветкой



Кнопка
выступающая
без подсветки



Кнопка
выступающая
с подсветкой



Кнопка
грибовидная
без подсветки



Кнопка
грибовидная
с подсветкой



Поворотный
переключатель
без подсветки




Поворотный
переключатель
с подсветкой



Переключатель
с ключом




Аварийный останов,
без подсветки
и с подсветкой




Аварийный останов
«push-pull»
без подсветки

ВАРИАЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ МОДУЛЕЙ



NO

один модуль с нормально
открытым контактом
без подсветки



NO

один модуль с нормально
открытым контактом
с подсветкой




NO+NO

два модуля с нормально
открытым контактом
без подсветки



NO+NO

два модуля с нормально
открытым контактом
с подсветкой



NC

один модуль с нормально
закрытым контактом
без подсветки



NC

один модуль с нормально
закрытым контактом
с подсветкой




NC+NC

два модуля с нормально
закрытым контактом
без подсветки



NC+NC

два модуля с нормально
закрытым контактом
с подсветкой



NO+NC

один модуль с нормально
открытым контактом и
один модуль с нормально
закрытым контактом
без подсветки



NO+NC

один модуль с нормально
открытым контактом и
один модуль с нормально
закрытым контактом
с подсветкой

КНОПКИ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

SB-22. ^aXXX. ^bXX. ^cXXX

ТИП КНОПКИ

a



Кнопка плоская

BSF

BFF

a



Кнопка выступающая

BSE

BFE

a



Кнопка грибовидная

BSM

BFM

ТИП КОНТАКТОВ

b

● 1NC

01 

● 1NO

10 

●● 1NC+1NC

02 

●● 1NO+1NO

20 

●● 1NO+1NC

11 

ЦВЕТ ТОЛКАТЕЛЯ

c

● черный

K00

● красный

R00

● зеленый

G00

● синий

B00

● желтый

Y00

○ белый

W00

S Кнопка с самовозвратом **F** Кнопка с фиксацией

Кол-во NC  Кол-во NO

КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ

SB-22. ^aXXX. ^bXX. ^cXXXX

ТИП КНОПКИ

a



Кнопка плоская

BSF

BFF

a



Кнопка выступающая

BSE

BFE

a



Кнопка грибовидная

BSM

BFM

ТИП КОНТАКТОВ

b

● 1NC

01 

● 1NO

10 

●● 1NC+1NC

02 

●● 1NO+1NO

20 

●● 1NO+1NC

11 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ И ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ

c

24V	220V
● красный	● красный
R03R	R07R
● зеленый	● зеленый
G03G	G07G
● синий	● синий
B03B	B07B
● желтый	● желтый
Y03Y	Y07Y
○ белый	○ белый
W03W	W07W

S Кнопка с самовозвратом **F** Кнопка с фиксацией

Кол-во NC **XX** Кол-во NO

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ

SB-22. ^aXXX. ^bXX. ^cXXXX

ТИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

a



Переключатель
поворотный
на 2 положения

S2S

S2F

a



Переключатель
поворотный
на 3 положения

S3S

S3F

ТИП КОНТАКТОВ

b

● 1NC
01 

● 1NO
10 

●● 1NC+1NC
02 

●● 1NO+1NO
20 

●● 1NO+1NC
11 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ И ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ

c

24V	220V
● красный	● красный
R03R	R07R
● зеленый	● зеленый
G03G	G07G
● синий	● синий
B03B	B07B
● желтый	● желтый
Y03Y	Y07Y
○ белый	○ белый
W03W	W07W

S Переключатель с самовозвратом **F** Переключатель с фиксацией

Кол-во NC **XX** Кол-во NO

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

SB-22. ^aXXX. ^bXX. ^cXXX

ТИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

a



Переключатель
поворотный
на 2 положения

S2S
S2F

a



Переключатель
поворотный
на 3 положения

S3S
S3F

S

Переключатель
с самовозвратом

F

Переключатель
с фиксацией

ТИП КОНТАКТОВ

b

● **1NC**

01



● **1NO**

10



●● **1NC+1NC**

02



●● **1NO+1NO**

20



●● **1NO+1NC**

11



Кол-во NC ← **XX** → Кол-во NO

c

● **черный**

K00

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

SB-22. ^aXXX. ^bXX. ^cXXX

ТИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

a



Переключатель
с ключом
на 2 положения

K2S

K2F

a



Переключатель
с ключом
на 3 положения

K3S

K3F

S

Переключатель
с самовозвратом

F

Переключатель
с фиксацией

ТИП КОНТАКТОВ

b

● 1NO

10



●● 1NO+1NO

20



ЦВЕТ ТОЛКАТЕЛЯ

c

● черный

K00

XX

Кол-во NC ← XX → Кол-во NO

КНОПКИ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА

SB-22. ^aXXX. ^bXX. ^cXXXX

ТИП КНОПКИ

a



Аварийный останов
без подсветки
с фиксацией,
«push-pull»

ECF

a



Аварийный останов
без подсветки
с фиксацией,
возврат поворотом

ESF

a



Аварийный останов
с подсветкой
с фиксацией,
возврат поворотом

ESF

ТИП КОНТАКТОВ

b

● 1NC
01

● 1NO
10

b

● 1NC
01

● 1NO
10

ЦВЕТ ТОЛКАТЕЛЯ

c

● красный
R00

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ И ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ

c

24V
● красный
R03R

220V
● красный
R07R

S Кнопка с
самовозвратом

F Кнопка
с фиксацией

Кол-во NC **XX** Кол-во NO

ЛАМПА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ

SB-22. ^aXXX. ^bXX. ^cXXXX

ТИП ЛАМПЫ

a



Плоская
с рифленой линзой

HLF

ТИП КОНТАКТОВ

b

Контакты
отсутствуют

00

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ И ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ

c

24V

● красный

R03R

● зеленый

G03G

● синий

B03B

● желтый

Y03Y

○ белый

W03W

220V

● красный

R07R

● зеленый

G07G

● синий

B07B

● желтый

Y07Y

○ белый

W07W



КОНТАКТНАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ KIPPRIBOR



МОДУЛЬ LED-ИНДИКАЦИИ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ KIPPRIBOR

SB-22 . XX P

01



модуль с нормально
закрытым контактом



10



модуль с нормально
открытым контактом



02



двойной модуль*, в одном
корпусе два нормально
закрытых контакта



20



двойной модуль*, в одном
корпусе два нормально
открытых контакта



11



двойной модуль*, в одном
корпусе один нормально
открытый и один нормально
закрытый контакт



P

Постоянный
символ

Артикул
(складские позиции)

SB-22.01P
SB-22.02P
SB-22.10P
SB-22.11P
SB-22.20P



* Модуль блок-контактов
двойной заказывается отдельно
и не входит в модификации
кнопок и переключателей
KIPPRIBOR серии SB-22

SB-22 . XX X . LED

**НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
МОДУЛЯ ПОДСВЕТКИ:**

03

24V DC/AC

07

220V DC/AC

ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ



R

красный

Y

желтый

G

зеленый

W

белый

B

синий

LED

Постоянный
символ

Артикул
(складские позиции)

SB-22.03R.LED
SB-22.07R.LED
SB-22.03G.LED
SB-22.07G.LED
SB-22.03Y.LED
SB-22.07Y.LED
SB-22.03W.LED
SB-22.07W.LED

КОРПУСА КНОПОЧНЫХ ПОСТОВ KIPPRIBOR

Предназначены для установки устройств управления (кнопок и переключателей) и сигнальной арматуры диаметром 22 мм



❗ Модификации кнопок и переключателей KIPPRIBOR серии SB-22 укомплектованные двойными модулями блок-контактов (SB-22.20P, SB-22.02P, SB-22.11P) невозможно установить в корпуса кнопочных постов серии PSB

PSB - X X . X

**КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ
С ДИАМЕТРОМ 22 ММ
ДЛЯ МОНТАЖА УСТРОЙСТВ
УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ**

1



одно отверстие

2



два отверстия

3



три отверстия

4



четыре отверстия

5



пять отверстий

**ЦВЕТ ВЕРХНЕЙ
ЧАСТИ ПОСТА**

Y

желтый

G

серый

**РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
ЦЕНТРАМИ ОТВЕРСТИЙ**

«пусто», если расстояние
стандартное

E

увеличенное
расстояние

АТИКУЛ (складные позиции)

PSB-1.G
PSB-1.Y

PSB-2.G
PSB-3.G

PSB-3E.G
PSB-4.G

PSB-5.G

АКСЕССУАРЫ

SB-22.KEY



Ключ пластиковый
для монтажа головки
толкателя на панели

SB-22.MTA



Держатель маркировки
для серии SB-22

SB-22.EML



Жёлтый шильд кнопки
аварийного останова

SB-22.SCA



Кожух силиконовый
прозрачный для кнопок
серии SB-22

SB-22.SLT



Кожух пластиковый
прозрачный для кнопок
серии SB-22

SB-22.SLR



Кожух пластиковый
желтый для кнопок
серии SB-22

SB-22.SLY



Кожух пластиковый
красный для кнопок
серии SB-22

SB-22.EMC




Устройство блокировки
кнопок аварийного
останова

KIPPRIBOR

Устройства управления
и сигнализации
KIPPRIBOR



Сайт продукции
KIPPRIBOR:
kippribor.ru



Отдел продаж:

8 (800) 700-43-53, sales@kippribor.ru